

# 蓝牙扫描枪

## 用户手册

### HS-M300

- ▶ 室外10米可视距离无线传输
- ▶ 支持Win 8.1以上、Win 10系统PC机。Android设备、IOS设备

## 与手机配对操作步骤

1. 长按按键（扫描枪上的按键），LED指示灯亮起（按键外侧的绿色指示灯常亮），可听见开机提示音并伴随振动。
2. 打开手机蓝牙搜索状态，打开手机APP搜索设备蓝牙，设备名称: HPRT SCANNER，点击手机搜索页面上这个名称，进行配对连接。蓝牙连接成功后，扫描枪会发出声提示音并且蓝色指示灯亮；然后进入蓝牙扫描枪设置界面。
3. 完成以上步骤即已经配对成功。检查测试是否可用：进入蓝牙扫描枪设置界面，用扫描枪扫描下商品条码或者快递单条码，看下接收界面是否显示内容，正常显示内容证明已经配对成功可以正常使用，如不显示内容即没配对成功，重新完成1到2个步骤。

## 配套APP设置

1. 声音设置：通过APP可以设置声音的开启和关闭。
2. 灯光设置：通过灯光按钮可以正常设置蓝牙指示灯的常亮、闪烁和常灭。
3. 是否设置回车：通过该设置可以使扫描数据的末尾增加一个回车换行或者取消回车换行；该设置支持断电保存。
4. 大小写设置：通过该设置可设置英文字母数据设置为保持原样或者转换为大写或者转换为小写，该设置支持断电保存。
5. 连扫模式设置：通过该设置可开启或关闭连扫模式，开启连扫模式时，按钮按一次后开始扫码，扫码成功后扫描头灯熄灭后自动开启，可继续扫描下一个条码，无需手动再按按钮，除非超过10秒不扫码自动关闭，再次按按钮可开启扫码。
6. 工作模式设置：通过该设置可将蓝牙扫描枪的工作模式设置为HID模式或者GATT模式，设置后扫描枪会自动关机，重连时需在系统蓝牙处删除设备重新连接。
7. 还原出厂设置：设置还原出产设置后，扫描枪工作模式会自动设置为HID模式（若原来为GATT模式则扫描枪会关机，重新连接时需在系统蓝牙处删除设备重新连接），自动设置字母保持原样，自动设置声音为开启。

## 产品保修卡

尊敬的用户：  
为了保障您的权益以及为您提供更优质的售后服务，请您在购买产品时仔细填写并保留此卡，进行保修服务时请与购买发票一同出示！

用户名称： \_\_\_\_\_  
联系地址： \_\_\_\_\_ 省 \_\_\_\_\_ 市 \_\_\_\_\_ 区（县）  
联系电话： \_\_\_\_\_  
产品型号（序列号）： \_\_\_\_\_

（请将不干胶条码标签贴于此）

经销商名称（盖章）： \_\_\_\_\_  
联系地址： \_\_\_\_\_  
联系电话： \_\_\_\_\_  
购买日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



## 保修条款

- 一、本产品保修时间为至购买之日起12个月。
- 二、存在以下情况之一者，不属于保修范围之内：
- 1、未经我公司及授权维修人员许可，擅自对产品进行拆卸，或产品序列号标贴被撕去及模糊不清，无法辨认；
  - 2、其他人为引起的故障。
- 三、保修期内，维修时所更换的产品零配件归我公司所有；
- 四、用户负责将产品寄送至我公司售后服务部或我公司授权的维修站点进行保修服务；
- 五、厦门汉印电子有限公司拥有本保修条款的最终解释权。

厦门汉印电子有限公司  
服务热线：0592-5885991  
售后服务热线：400-806-9290  
汉印QQ服务群：142698029  
地址：福建省厦门市湖里区艾德航空工业园8号楼5层  
官网：www.hpri.com

## 蜂鸣器

鸣音方式	说明
长鸣1次+振动	长按开机，关机时
短鸣1次	连接上蓝牙
短鸣2次	断开蓝牙，没连接蓝牙时扫描条码
短鸣1次+振动	已连接蓝牙时扫描条码

## LED指示灯

指示灯颜色	说明
红灯常亮	充电状态
绿灯常亮	充满电时，开机状态
蓝色灯常亮	连接上蓝牙

## 扫描枪开关机

► **开机：** 关机状态下长按按钮2S，蜂鸣器长鸣，马达震动，扫描枪开机。

► **关机：** 开机状态下长按按钮2S，蜂鸣器长鸣，马达震动，扫描枪关机。

备注：蓝牙扫描枪超过10分钟不使用时会自动关机。

8. 切换工作模式设置：在扫描枪不连接蓝牙的状态下，扫描对应的条码，可以切换成对应的工作模式，重连时需在系统蓝牙处删除设备重新连接。
- 如code128码打出来的条码（ ++HID++ ），( ++GATT++ )。



HID 模式



GATT 模式

## 常见问题

### ► 蓝牙扫描枪与安卓手机连接不上怎么办？

请确认安卓系统支持蓝牙BLE设备，推荐使用5.0版本以上安卓系统。

### ► 为什么配对后条码无法上传到手机？

确认是否已经通过APP配对成功，配对成功蓝牙扫描枪 LED灯显示为蓝色。

### ► 手机搜索不到蓝牙扫描枪怎么办？

1. 确认蓝牙扫描枪处于开机状态。
2. 确认手机版本是否符合要求。

### ► 蓝牙扫描枪已经和手机连接过，怎么再次与该手机配对？

打开手机APP中的搜索蓝牙界面，连接对应的蓝牙设备名称。

## 声明

对于超越我们责任能力范围的自然灾害（如地震、水灾等）而导致的损失，本公司不承担任何责任。

在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失（包括依照手册说明使用而导致的损失），诸如：公司利润的损失、名誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失，本公司不承担任何责任。

对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

对通过使用本产品获得的讯息、数据、档案或其他产品与服务，本公司不提供任何形式的保证与技术支持，且对于用户对这些讯息、数据、档案或其他产品与服务的使用，不承担任何责任。

对于通过本产品使用的第三方软件，本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。

因产品的持续改进，故手册中所述的機種操作、常见问题以实机为主，如有变更，恕不另行通知。